

### Программирование кириллицы в дисплее PayTor MB-220 на Windows 7/8.1/10 (x86/x64)

1. Скопировать с компакт-диска, идущего в комплекте с оборудованием, папки «Dispaly TEST-V2.0» и «USB Driver Windows» на рабочий стол своего ПК.
2. Подключить дисплей покупателя к любому свободному USB разъёму вашего ПК.
3. Запустить из папки «USB Driver Windows» файл «PL2303\_Prolific\_DriverInstaller\_v1.8.0», затем нажать «Next» и в конце процесса инсталляции «Finish».  
В среде Windows 8.1/10 этот файл необходимо запустить от имени Администратора, нажав на файле правой кнопкой мыши и выбрав «Запуск от имени Администратора».
4. Отключить дисплей покупателя из USB разъёма и затем вновь подключить обратно.
5. Зайти в Диспетчер устройств Windows, раскрыть ветку оборудования «Порты (COM и LPT)»
6. В ветке будет присутствовать виртуальный ком-порт «Prolific USB-to-Serial Comm Port (COMx)», где «x» - уникальное значение ком-порта именно в вашей системе.
7. Из папки «Dispaly TEST-V2.0» запустить утилиту «Display Setup-V2.0»  
В среде Windows 8.1/10 этот файл необходимо запускать от имени Администратора, нажав на файле правой кнопкой мыши и выбрав «Запуск от имени Администратора».
8. В закладке «Port» необходимо выбрать порядковый номер ком-порта, который зарегистрирован в Диспетчере устройств Windows.  
К сожалению, прикладная утилита к дисплею покупателя имеет программное ограничение и поддерживает нумерацию ком-портов только с 1-го по 9-й.
9. Далее нажать кнопку «Open COM» и в разделе «Set Language Fonts» выставить галочку напротив опции «W1251»
10. Затем в верхней строке с текстом набрать любую фразу на англ. языке (к примеру English Text). В нижней строке последовательно ввести след. буквы на кириллице:  
**ЙйЁёЪъЬьШшЩщЮю**
11. Далее следует нажать кнопку «Send Command» справа под нижней строкой
12. Затем нажать кнопку «Send», которая располагается под кнопкой «Close COM»
13. Нажать «Close COM» и закрыть утилиту
14. Вновь запустить утилиту «Display Setup-V2.0» от имени Администратора
15. В закладке «Port» выбрать прежний номер ком-порта и нажать «Open COM»
16. Ввести в обе строки текст на русском языке, к примеру «Пэйтор приветствует вас»  
Затем следует нажать кнопку «Send» под кнопкой «Close COM»

Если на дисплее отобразится русскоязычный текст на кириллице, значит вам осталось настроить дисплей в вашем товароучетном либо кассовом ПО.